

КОД ЗАКАЗА ДЛЯ DMP 333i

DMP 333i		XXX	XXXX	X	X	XXX	XXX	X	XXX
ИЗМЕРЯЕМОЕ ДАВЛЕНИЕ									
	Избыточное (70...600 бар)	130							
	Абсолютное (70...600 бар)	131							
ДИАПАЗОН	Перегрузка								
0...70,0 бар	140,0 бар		7002						
0...170,0 бар	340,0 бар		1703						
0...350,0 бар	600,0 бар		3503						
0...600,0 бар	1000,0 бар		6003						
другой (при заказе указать диапазон и ед. измерения)			9999						
ВЫХОДНОЙ СИГНАЛ									
	4...20 мА / 2-х пров.			1					
	0...10 В / 3-х пров.			3					
	4...20 мА / 2-х пров. / 0EхiаllСТ4 / DIN 43650			E					
	Другой (указать при заказе)			9					
ОСНОВНАЯ ПОГРЕШНОСТЬ									
	0,10%				1				
	Другая (указать при заказе)				9				
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ									
	Разъем DIN 43650 (IP 65)					100			
	Разъем Binder Serie 723 5-конт. (IP 67) (IP 67)					200			
	Кабельный ввод PG7 / 2 м кабеля (IP 67)					400			
	Разъем Виссапег (IP 68)					500			
	Полевой корпус из нерж. стали					800			
	Полевой корпус из нерж. стали + ЖКИ + 2 дискретных выхода					8A0			
	Полевой корпус из нерж. стали + ЖКИ + 1 дискретный выход					8B0			
	Полевой корпус из нерж. стали + ЖКИ					8C0			
	Увеличение степени защиты до IP 67 (для разъема DIN 43650)					E00			
	M12x1 (4-конт.) (Binder 713)					M00			
	Разъем Binder Serie 723 7-конт. (IP 67) (для RS 232)					A00			
	Другое (указать при заказе)					999			
МЕХАНИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ									
	G 1/2" DIN 3852					100			
	G 1/2" EN 837-1/-3					200			
	G 1/4" DIN 3852					300			
	G 1/4" EN 837-1/-3					400			
	M20x1,5 DIN 3852					500			
	M12x1 DIN 3852					600			
	M10x1 DIN 3852					700			
	M20x1,5 EN 837-1/-3					800			
	Другое (указать при заказе)					999			
УПЛОТНЕНИЕ									
	Витон (FKM)							1	
	Без уплотнений - сварка (только для EN 837-1/-3; P _n < 170 бар)							2	
	EPDM (до 100 бар) (до 160 бар)							3	
	NBR (до 600 бар)							5	
	Другое (указать при заказе)							9	
ИСПОЛНЕНИЕ									
	Стандартное (адаптирован к эксплуатации в РФ)								11R
	Интерфейс RS 232 (только с разъемом Binder 723 7-конт.)								121
	Другое (указать при заказе)								999

Пример

DMP 333i 130-7002-1-1-100-100-1-11R